

CARANDA START STOP EFB

12V 70Ah 680A

- Cea mai recenta tehnologie OE si cea mai buna calitate
- Acceptanta la incarcare-descarcare foarte mare (de doua ori mai mare decat o baterie traditionala)
- Absolut fara intretinere
- Rezerva de electrolit crescuta
- Suprafata mare de schimb cu electrolitul
- Rezerva de electrolit mare deasupra placilor
- Placile negative cu amestec de diferite expandere studiat pentru a face fata ciclurilor repetate Start & Stop
- Separatoare cu dublu strat: fibre PE + poliester specific strat moale
- Protectia electrozilor impotriva coroziunii
- Pot fi depozitate fara reincarcare min 6 luni
- Garantie 2 ani, durata de viata 5 ani
- Pentru informatii suplimentare vizitati www.caranda.ro



INFORMATII TEHNICE / TECHNICAL INFORMATION

| | | | |
|--|-----|-------------------------|---------------|
| Tensiune / Voltage [V] | 12 | Cod bare / EAN code | 8000000009913 |
| Capacitate nominala / Capacity [Ah] | 70 | Layout | 0 |
| Curent de pornire / Cold Cranking Amps (CCA), EN [A] | 680 | Terminal | 1 |
| Lungime / Length [mm] | 278 | Tip carcasa / Case Type | L3 |
| Latime / Width [mm] | 175 | Greutate / Weight [kg] | 19.5 |
| Inaltime / Height [mm] | 190 | | |

